MS Pro Audio W14

Dual Handheld Wireless Microphone

Fitur Utama

- Dual channels receiver
- Auto searching RF
- Dual handheld transmitter
- Compatible dengan MS Pro Audio BIMA Antena Booster dan Distributor
- Dapat menggunakan Body pack transmitter dengan pilihan microphone lavalier/clip, headset
- Indikator battery transmitter di LCD display receiver



Spesifikasi Teknis

Frequency response	: 740 - 790 MHz atau 645 – 671 MHz
Modulation	: Wide Band FM
Channel number	: 200 Freq Interval 250 kHz
Frequency stability	: +/-0,005 %
Dynamic range	: 100 dB
CapsuleFreq Response	: 40 Hz-18 kHz (+/- 3dB)
SNR	: 105 dB
Working distance	: 100 meter line of sight
Receiver	: Rec.mode true diversity, antena input BNC 50 Ohm, Intermedia freq 110MHz,
Transmitter	Power supply 12V DC
Handheld	: RF output power 10mW
Double Receivers	: Double with sync matching : Two line separated freq band